

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

860306 - LD-MINI-8-700D

Leddriver constante stroom

876804.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Type Led Driver	Constance Stroom
Protocol	Faseafsnijding
Uitgang	700mA
Model	Statisch
Uitgangsvermogen (W)	4,2 - 8,4
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning (V)	6 - 12
Ingangsspanning (V)	198 - 264
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom (mA)	700 - 700
Constance stroom instelbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte (mm)	58
Breedte (mm)	36
Hoogte (mm)	20
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Arbeidsfactor	0,9
Max. inschakelstroom (A)	5
Omgevingstemperatuur (°C)	-20 - +60
Behuizing kleur	Wit
Met Bekabeling	Ja
Aantal kanalen	1
Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	1 - 1
Frequentie ingangsspanning (Hz)	50 - 60
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Dimming D4i	Nee
Rendement (%)	72
Mains surge immunity (common mode, L/N-Ground) (kV)	1
Mains surge immunity (differential mode, L-N) (kV)	0,5
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Max. aantal armaturen per	224

leidingbeveiligingsschakelaar B16	
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	266
Driver lifetime (h)	50000
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Geschikt voor pulsdrukker	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbereik (%)	8 - 100
Dimbaar DMX	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar met push-button	Nee